

# SMART HOME ALARM STARTER SET Q3000

Die Blaupunkt Q3000 IP Funk-Alarmanlage kombiniert Einbruchs- und Gefahrenschutz mit Smart Home Funktionen und Bedienung per Smartphone-App. Das Plug & Play Starter-Set besteht aus IP-Funkalarmzentrale, Tür/Fenstersensor und einem Bewegungsmelder. Die Q3000 ist flexibel erweiterbar mit bis zu 40 Blaupunkt Funk-Sensoren. Bedient wird das System mobil über die Secure4Home App (iOS und Android) oder per Internet Webportal. Die Software bietet die Möglichkeit, individuelle Szenarien und Bedingungen zur Hausautomation zu programmieren.



## Produktmerkmale:

- Im Set enthalten:
  - IP Funk Alarmzentrale 1x
  - DC-S1 Tür/Fenstersensor 1x
  - IR-S1L Bewegungsmelder 1x
- Einfache Installation, ganz ohne Kabel
- Enthaltene Geräte bereits eingelernt: Plug & Play
- Kostenlose Secure4Home Smartphone App
- Aus der Ferne Sicherheitssystem steuern
- Alarmierung per Push- oder E-Mail-Benachrichtigung direkt auf das Smartphone
- ZigBee Kompatibel
- Flexibel erweiterbar: Bis zu 40 Sensoren oder Zubehörteile mit Ihrem System vernetzen
- Sabotagekontakte zum Schutz vor unbefugter Manipulation
- Haushaltsgeräte steuern (mit zusätzlichen Funk-Zwischensteckern)

- Moderne Hausautomationsfunktionen
- Bei Auslösung von Sensoren individuelle Reaktionen festlegen (z. B. Licht/Radio an und Foto)
- PIR Kameras für einen optimalen visuellen Schutz einfach integrierbar
- Stromverbrauch messen und kontrollieren (Funk-Zwischenstecker benötigt)
- Nur für Innenräume geeignet

## Spezifikationen:

- Protokoll: ZigBee Home Automation 1.2
- Verfügbare Frequenzen: 433MHz/868MHz
- Netzteil: 9V 1A Wechselstrom
- Notfallbatterie: Ni-Mh wiederaufladbare Batterie 4.8V, 1100mAh
- Notfallbatterie-Laufzeit: 15 Stunden
- Sirenenlautstärke: 95db @ 1M
- Reichweite: 200-300 m im offenen Gelände
- Umgebungstemperatur: -10°C to +45°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 85% nicht kondensierend
- Maße: 70.2mm x 70mm x 151mm