

FUNK-ALARMANLAGE SA 2650

Diese GSM-Funk-Alarmanlage der Smart Alarm-Serie (SA 2650) wird per Connect2Home-App eingerichtet und per Funk-Bedienteil und App gesteuert. Sie ist zur Selbstinstallation geeignet. Bis zu 30 Sensoren und Zubehörgeräte sind per Funk (868 MHz) mit der Zentrale vernetzbar. Die Alarmierung erfolgt per Anruf an bis zu 6 Rufnummern oder per SMS.



Produktmerkmale:

- Komplettsset mit 1x DC-S1, 1x IR-S1 und 1x RC-S1
- Mit bis zu 30 Sensoren erweiterbar
- Jeder Sensor kann individuell benannt und programmiert werden
- Benachrichtigung über Anruf oder SMS
- Reinhör-Funktion: Sie wissen jederzeit, was gerade bei Ihnen zu Hause passiert
- Leicht bedienbares, beleuchtetes LCD-Display mit 32 Zeichen
- Bis zu 6 verschiedene Nummern können gespeichert und im Notfall nach festgelegter Priorität benachrichtigt werden
- Für den Alarmfall können Sie eigene Sprachnachrichten aufnehmen (30 Sekunden)
- Die letzten 20 Ereignisse werden gespeichert
- Sabotageschutz gegen unbefugte Manipulation
- Status- und Fehleranzeige
- Keine versteckten Zusatzkosten (außer SIM-Karte, SMS- und Telefonkosten)
- Notstrom-Akku Laufzeit: 8 Stunden
- Kompatibel mit Blaupunkt-Funkzubehörteilen

Spezifikationen:

- Stromversorgung: 9V 1A Adapter
- Notstrom-Akku: 4,8V 600 mAh NiMH (1,2V x 4)
- Sirenenlautstärke: 96 dB @ 1m
- Funkfrequenz: 868,35 MHz FM
- Funkreichweite: > 300 m im offenen Gelände
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 85 %, nicht kondensierend
- Maße: 209 x 136 x 22,5 mm