

FUNK-RAUCHMELDER SD-S1

Der Rauchmelder erweitert Ihre Funk-Alarmanlage zu einer Gefahrenmeldeanlage. Bei Rauchentwicklung wird Alarm ausgelöst und Sie werden frühzeitig gewarnt.



Produktmerkmale:

- Reflektierender optoelektronischer Sensor
- Digitale Signalverarbeitung
- Regelmäßige Statusüberprüfungen garantieren fehlerfreien Betrieb
- Anzeige für Batteriewechsel
- Diagnosefunktion: Taste für Selbsttest des Sensors
- Sirenenstummschaltung: 10 Minuten pro Aktivierung
- Integrierte Sirene
- Entspricht EN 14604:2005; EN 14604:2005/AC:2008

Spezifikationen:

- Batterie: 4 x 1,5 V Alkaline AAA
- Batterielebensdauer: > 2,5 Jahre*
- Sirenenlautstärke: 96 dB @ 1m
- Funkfrequenz: 868,35 MHz FM
- Funkreichweite: > 200 m im offenen Gelände
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 85 %, nicht kondensierend
- Maße: Ø 105 x 50 mm

* Hinweis: Die Lebensdauer der Batterien ist auf Grundlage von einer Aktivierung pro Tag berechnet.