

FUNK-BEWEGUNGSMELDER IR-S1L

Der Bewegungsmelder IR-S1L überwacht zuverlässig Ihr Zuhause und löst im Ernstfall sofort Alarm aus. Der Sensor hat einen ausgesprochen großen Erfassungsbereich und eignet sich daher besonders für weitläufige Räume.



Produktmerkmale:

- Umgebungstemperaturabhängige Sensorsensibilität
- Integrierte Lithiumbatterie für maximale Batterielebensdauer
- Einfach zu installieren: Wand- oder Eckmontage
- Sabotagekontakt schützt vor unbefugter Manipulation
- Regelmäßige Statusüberprüfungen garantieren fehlerfreien Betrieb
- Anzeige für Batteriewechsel
- Erfassungsbereich: 12 m bei 110°
- Automatische Stromsparfunktion
- Kompaktes und schlankes Design
- Integrierte Funktions-LED

Spezifikationen:

- Batterie: 1 x CR123A 3 V Lithium
- Batterielebensdauer: > 4 Jahre*
- Funkfrequenz: 868,35 MHz FM
- Funkreichweite: > 200 m im offenen Gelände
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 85 %, nicht kondensierend
- Maße: 87,7 x 66,4 x 47,7 mm

* Hinweis: Die Lebensdauer der Batterie ist auf Grundlage von 20 Aktivierungen pro Tag berechnet.